

LG 1800B-SE

Compacte alles-in-één elektrische veiligheidstester

LG 1800 SE Serie Tester

Conform normen:

EN 60335 EN 60598
EN 60601 EN 61010
EN 50191



HV test AC	100 – 5,500 V 0 – 3 mA
HV test DC	100 – 6,000 V 0 – 10 mA
Isolatie DC	100 – 6,000 V 250 k Ω – 10 G Ω
ARC Detectie	0 - 100%
Aardingstest	10 – 30 A / 0 – 0,4 Ω
Lekstroom	0 – 270 V / 10 mA
Continuïteit	24 V DC / 0 – 600 mA
Functie test	4 A AC (1 A, 10 A or 16 A)

Deze compacte veiligheidstester combineert de 7 belangrijkste testen in 1 apparaat en maakt het mogelijk testen uit te voeren volgens vele standaarden (IEC, EN, UL, VDE, etc.).

Makkelijk en snel te bedienen

De LG 1800B-Se blinkt uit door zijn overzichtelijke bediening. Zo hoeft u de test sonde maar 1 maal handmatig te activeren, waarna de test, zoals u hem geprogrammeerd heeft, volledig automatisch uitgevoerd.

Overzichtelijk en efficiënt

Door middel van een duidelijk menuweergave is het voor de gebruiker eenvoudig om de testen te volgen. Door de ingebouwde stroombegrenzing volgens de EN 50191, zijn er bij gebruik geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig als 2-handsbediening.

Bediening op maat en dus te gebruiken door iedereen

Het toestel is zowel manueel als volledig automatisch te gebruiken. Softwarepakketten voor het op afstand bedienen worden ondersteund en kunnen gebruikers specifiek aangepast worden. Bij dit toestel is bijzondere aandacht besteedt om het gebruik en afleesbaarheid van de gemeten waarden zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit om ook eventueel werknemers die minder kennis hebben eenvoudig deze test te kunnen laten uitvoeren. Een 4,3" TFT-kleurenscherm met duidelijker GOED- & FOUT- aanduiding, hebben hier een groot aandeel in. De USB-aansluiting zorgt voor een gestandaardiseerde opslag en vastleggen van alle parameters en test- en meetresultaten. Met de eenvoudige software die gebaseerd is op Windows is het op afstand besturen van deze tester mogelijk.

Contact

Heeft u nog vragen?
Bel ons op +31 (0)416-387727 of
stuur een email naar:
sales@simacelectronics.nl.

Wij helpen u graag!

